

8. Гарантийные обязательства.

- 8.1. Гарантийный срок эксплуатации светодиодного светильника составляет 36 месяцев/60 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.
- 8.2. Замена подлежат неработающие светодиодные светильники Квант при отсутствии видимых физических повреждений.
- 8.3. Замена осуществляется при предъявлении информации: наименование изделия, штрих-код, дата, место продажи, акт по браку.
- 8.4. Гарантийные обязательства не распространяются на светильники:
- 8.4.1. имеющие видимые физические повреждение корпуса;
- 8.4.2. вышедшие из строя в результате нарушения покупателем условий эксплуатации;
- 8.4.3. вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и прочее.
- 8.4.4. подключения светильника без заземления.
- 8.5. В период гарантийного срока обращаться по адресу:

456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Озимины, д. 1, 3 этаж, каб. 11

9. Свидетельство о приёмке.

1.1. 9.1. Светодиодный светильник модели: **Светильник светодиодный серии пожаробезопасный ТСП-ДСП1200Х180-П-50-5000-5340-Д-Н** соответствует требованиям ТСП676327.001ТУ и признан годным к эксплуатации.

Угол излучения: **30°** ; **60°** ; **90°** ; **120°** ; **139°x69°**

Спектр излучения: **3000K** ; **4000K** ; **5000K**

Дата изготовления: ____ . ____ .2026 г.

Штамп технического контроля _____

Изготовлено в России.
ООО «ТЕХСВЕТПРОМ»

Почтовый адрес: 456010, Челябинская область, г. Аша, ул. Озимины, д. 1, 3 этаж, офис 11
Веб-сайт: tehsvetprom.ru; E-mail: op@tehsvetprom.ru Тел/факс: +7 (351) 214-30-02

Паспорт на изделие Светильник светодиодный пожаробезопасный ТСП-ДСП1200Х180-П-50-5000-5340-Д-Н



1. Назначение

- 1.1. **Светильник светодиодный пожаробезопасный ТСП-ДСП1200Х180-П-50-5000-5340-Д-Н** предназначен внутреннего освещения промышленных помещений, бытовых, складов помещений с классами пожароопасности П1, П2, П3;
- 1.2. По своим характеристикам соответствуют ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011; ГОСТ Р МЭК 598-2-1-97; ГОСТ Р МЭК 51318.15-99; ГОСТ Р 51514-99; ГОСТ Р 51317.3.2-2006, (разд. 6,7); ГОСТ Р 51317.3.3-2008.
- 1.3. **Светильник светодиодный пожаробезопасный ТСП-ДСП1200Х180-П-50-5000-5340-Д-Н** рассчитан на работу в электрических сетях переменного/постоянного тока напряжением 220В, 50Гц/12VDC/24VDC/36VAC.

2. Комплект поставки

- Светодиодный светильник
- Крепление;
- Групповой паспорт (на партию 15шт.);
- Упаковка.

3. Основные технические характеристики.

Основные характеристики приведены в таблице №1.

Таблица №1.

Наименование параметра	Параметры
Модификация	ТСП-ДСП1200x180-П-50-5000-5340-Д-Н
Напряжение питания, В, (50-60 Гц.)	***
Потребляемая мощность, Вт.	***
Световой поток, Лм.	***
Марка светодиодов	Samsung или аналоги
Угол излучения, Град.	***
Класс светораспределения	П
Класс энергоэффективности	A++
Спектр излучения, К	***
Степень защиты по ГОСТ1454	IP 65
Климатическое исполнение	УХЛ 4
Класс защиты ГОСТ 12.2.007.0.	1
Диапазон рабочих температур	-30°C ÷ +40°C
Срок службы светодиодов, час.	100 000
Коэффициент мощности $\cos \varphi$	0,98
Коэффициент пульсации, %	< 1
Гальваническая развязка по сети	да
Плавная регулировка силы света	под заказ
Крепление	Накладное

4. Требования безопасности при монтаже и эксплуатации.

4.1. По способу защиты от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0.

⚠️ Внимание! Не использовать светильник без заземления.

⚠️ Внимание! Перед установкой, подключением и обслуживанием устройства питающая сеть должна быть обесточена.

⚠️ Внимание! Несоответствие параметров питающей сети может привести к выходу устройства из строя и лишению гарантии.

5. Монтаж и эксплуатация.

5.1. Установка, подключение и ввод устройства в эксплуатацию должны осуществляться квалифицированным электротехническим персоналом в соответствии «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и с требованиями настоящего паспорта.

5.2. Извлечь светильник из упаковки. Проверить внешний вид светильника на предмет отсутствия механических повреждений.


5.3. Монтаж светильника с накладным креплением:

5.3.1. Снять рассеиватель, открутив фиксирующие винты с торцевой крышки.

5.3.2. Закрепить светильник на вертикальную поверхность.

5.3.3. Подключение светильника к сети переменного тока 220В с помощью трех проводов сетевого кабеля: провод желто-зеленый – заземление, коричневый/красный – фаза, синий/черный – ноль. Изображение №1

5.3.5. Поставить рассеиватель, закрыть и зафиксировать торцевую крышку на винты.



Изображение №1

6. Условия транспортирования и хранения.

6.1. Транспортирование осветительных устройств допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

6.2. Хранение осветительных устройств осуществляется по группе 2(С) ГОСТ 15150 по воздействию климатических факторов, в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 60°C до плюс 60°C и относительной влажности до 70%.

7. Утилизация.

7.1. Не содержит экологически опасных материалов.

7.2. Не требует специальных средств утилизации.

⚠️ Внимание! Изображение может отличаться от оригинала в связи с возможными доработками продукции. Производитель имеет право вносить изменения без предварительного уведомления.

⚠️ Внимание! Гарантийные обязательства недействительны, если изменены, удалены или имеются нарушения гарантийных пломб.